

MODELLO TELEVISORE MIVAR	TRASFORMATORE DIODE-SPLIT	CONDENSATORE FLY-BACK	RESISTENZA FILAMENTO CINESCOPIO
14C1V 14C2V	DS 1 - Capie nero DS 1 - Eldor azzurro DS 2 - Eldor DS 269/37 - ITT	C 419 = 2700pF 2000V C 419 = 4700pF 2000V C 419 = 4700pF 2000V C 419 = 2700pF 2000V	R 607 = 4,7 ohm 2W R 607 = 4,7 ohm 2W R 607 = 1,0 ohm 2W R 607 = 4,7 ohm 2W
14C3V - 14C4 15C1V - 15C2 16C3V - 16C4	DS 5 - Capie DS 297/37 - ITT DS 4 - Eldor DST 81 N243 - Orega DST 286 N243 - Orega	C 419 = 5100pF 2000V C 419 = 6800pF 2000V	R 607 = 2,7 ohm 2W R 607 = 1,0 ohm 2W
20C5 LM 20C5 L	DS 5 - Capie DS 297/37 - ITT DS 4 - Eldor DS 81 N243 - Orega	C 419 = 6800pF 2000V C 419 = 9100pF 2000V	R 607 = 1,0 ohm 2W R 607 = 1,0 ohm 2W
20L1 20L2 20L3 20L4	DS8-Eldor=DST286N243 DS 14 - Eldor DS 15 - Eldor DS 16 - Eldor	C 530 = 9100 pF 2000V C 530 = 9100 pF 2000V C 530 = 9100 pF 2000V C 530 = 9250 pF 2000V	R 322 = 0,47 ohm 2W R 322 = 0,47 ohm 2W R 322 = 0,0 ohm R 322 = 0,0 ohm
21C1 L	DS 5 - Capie DS 297/37 - ITT DS 4 - Eldor DST 81 N243 - Orega	C 419 = 6800pF 2000V C 419 = 9100pF 2000V	R 607 = 2,7 ohm 2W R 607 = 1,0 ohm 2W
14V1E-14C5V-14M1-14M2 15C3V-15V1-15M1-15M2 16C5V - 17C1L 17CE-14V2E-17L1-17V1 17V2 - 17V3 - 17V4	DS 8 - Eldor & Orega DS 14 - Philips DS 15 - Eldor DS 16 - Eldor	C 530 = 6800 pF 2000V C 530 = 6800 pF 2000V C 530 = 6800 pF 2000V C 530 = 6800 pF 2000V	R 322 = 0,47 ohm 2W R 322 = 0,47 ohm 2W R 322 = 0,0 ohm R 322 = 0,0 ohm
20C6L	DS 8 - Eldor Orega	C 530 = 9100 pF	R 322 = 0,47 ohm 2W
20C5V - 21C2L - 22C5V 22C5L - 22C6L - 22C7L 25C1V - 25C1L 25C2V - 25C4L 26C5L - 26C6L 27C5L - 28C1V 28C2V - 28C2L	DS 3 - Capie DS 281/37 - ITT DS 307/37 - ITT DS 6 - Eldor/Capie DS 207/37 - ITT DS 12 - Eldor DS 13 - Orega	sostituiti da DS12; se stretti controllare la tensione batteria (145V) ed eventualmente aggiungere un condensatore di Fly Back di di 470 pF 2000V MKP oppure di 1000 pF 1600V MKP (polipropilene)	
21V1 - 21V1E - 21L1 21L1E - 21C2V - 25V1 25V1E - 25V2E - 25L1 28V1-28V1E-28V2-28V2E 28C2L-28L1-28M1-28M2	DS 12 - Eldor DS 13 - Orega DS 207/37 - ITT		
14M3	DS 17 - Eldor	C 60 = 6800 pF 2000V	
14M4 - 16M2 - 14P1 -16P1	DS 19 - Eldor		
14P2	DS 20 - Eldor		
20M2 - 20M3 - 21 S3 - 20P1 - 21S4 21 S5	DS 19 - Eldor		
20M1 - 21S2	DS 18 - Eldor	C 67 = 9250 pF 2000V	
32V1- 32V2- 32M1- 32M2	DS 10	C 535 = 8200 pF	R 322 = 2,2 ohm 2W
25M1-25S1-25M2-28S1 21M1 - 21S1 - 21M2	DS 30 - Eldor	sostituibile da DS12 o DS13,	NON VICEVERSA
25M3/S3 - 28M3/S3	DS 31 - Eldor		
25M4 - 28M4	DS 31 - Eldor		
33M1 - 33 M2	DS 33		
25M5/S4 - 28M5/S4	DS 32	Cf = 10 nf	
29S1	DS 35	Cf = 12 nf	
25M6/S5 - 28M6/S5	DS 34	Cf = 10 nf	
29S1	DS 36	Cf = 12 nf	
29S2 100Hz - 29S3 100 Hz	DS 50 (fuoco singolo)	Cf = 12 nf	
29 S3 - 32S1	DS 51 (fuoco doppio)	Cf = 13 nf	

**'Nota:Per cinescopi con effetto di RAGGI DIFFUSI sono disponibili:
i DS7, DS 16, DS 17, DS 18, DS 19 speciali con Blider, oppure i blider esterni.**